



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM IC-R30 cyfrowy skaner do 3,3GHz MADE IN JAPAN (odbiornik szerokopasmowy) - HIGH END

Producent: Icom

Cena brutto: 4400.00 zł

Cena netto: 3577,24 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://www.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM IC-R30 **Made in Japan**

od autoryzowanego dealera Icom - Konektor Radiokomunikacja

ICOM IC-R30 to cyfrowy odbiornik szerokopasmowy z najwyższej półki:

- **produkcja Japonia**
- **duży czytelny wyświetlacz LCD 2,3"**
- **zakres pracy 0,1 do 3304,999MHz**
- **podwójne niezależne VFO**
- **funkcja nagrywania - obsługa kart microSD (do 32GB - 270h nagrań)**
- **zintegrowany odbiornik GPS/QZSS**
- **odbiór emisji cyfrowych P25 (Phase 1), NXDN, dPMR, D-STAR, DCR**
- **odbiór w najpopularniejszych emisjach analogowych AM, FM, WFM, LSB, USB, CW**
- **skaner kodów CTCSS/DCS**
- **dualwatch - sygnały HF i VHF mogą być monitorowane jednocześnie**
- **szybkie skanowanie - do 200 kanałów na sekundę**
- **Bluetooth 4.2: HFP, HSP, SPP**
- **2000 kanałów pamięci**
- **możliwość współpracy z komputerem**
- **wodoodporna ochrona IP57 (1m/30min)**
- **norma MIL-STD-810-G**

Icom IC-R30 to nie tylko odbiornik dla radioamatorów, ale także dla profesjonalistów (np. agencje ochrony).

Broszura producenta:

https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-R30_LT.pdf

Angielska instrukcja obsługi:

https://www.icom.co.jp/world/support/download/manual/disp_products.php?PDNM=IC-R30

Icom IC-R30 umożliwia nasłuch częstotliwości w zakresie 100kHz-3300MHz, np.:

- aparatury do podsłuchów
- PMR, dPMR
- pasma lotniczego cywilnego i wojskowego
- CB radia
- służb działających w zakresie częstotliwości 137-174 MHz, 400-480MHz (policja, pogotowie, straż pożarna, firmy ochroniarskie itp.)
- pasm krótkofalarskich HF 0.1-50MHz (odbiór również USB/LSB/CW)
- pasm krótkofalarskich VHF/UHF np. 2m (144-146MHz), 70cm (430-440MHz) i innych w zakresie częstotliwości pracy skanera
- również pasma HF także w emisji USB/LSB
- rozgłośni radiowych pracujących w zakresie 88-108Mhz (np. Radio Zet, itp.)

Gwarancja:

- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim (paragon)
- 12 miesięcy przy zakupie firmowym (faktura VAT)

Specyfikacja ogólna

	IC-R30
Zakres częstotliwości i modulacji	EXP: VFO-A 0.100000 – 3304.999990 MHz ≤1300 MHz FM, FM-N, WFM, AM, AM-N, SSB, CW, D-STAR (DV), P25, dPMR, NXDN, DCR ≥1300 MHz FM, FM-N, WFM, AM, AM-N VFO-B 108.000000 – 520.000000 MHz FM, AM, D-STAR (DV), P25, dPMR, NXDN, DCR
Złącza antenowe	50Ω (SMA)
Stabilność częstotliwość	Mniej niż ±2.5ppm (-20 °C do 60 °C)

Modulacje	USB, LSB, CW, FSK, AM, FM, WFM, cyfrowe (D-STAR, P25 Phase 1, NXDN, dPMR, DCR)
Liczba kanałów	2000 / 100 grup
Krok częstotliwości	0.01, 0.1, 1, 3.125, 5, 6.25, 8.33*, 9*, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 125, 200 kHz * w zależności od włączonej emisji i pasma
Zasilanie	3.6 V DC (BP-287), 5.0 V DC $\pm 5\%$ (USB)
Bateria	Akumulator litowo-jonowy BP-287 zapewnia 8 godzin i 20 minut * pracy * 100 mW audio, GPS OFF, Bluetooth OFF
Dopuszczalna temperatura pracy	-10°C to +60°C
Zużycie energii	Stand-by: 200mA Maximum audio: 330mA (nasłuch modulacji FM pojedyncze VFO, nagrywanie OFF, GPS OFF, podświetlenie OFF)
Wymiary (szerokość × wysokość × głębokość)	58 (W) × 143 (H) × 30.5 (D) mm
Waga (szacunkowo)	310g

Odbiornik

	IC-R30

SSB/CW (10 dB S/N)

0.495000 - 1.899990 MHz

: Mniej niż 0.4 μV

1.900000 - 14.999990 MHz

: Mniej niż 0.25 μV

15.000000 - 29.999990 MHz

: Mniej niż 0.25 μV

50.000000 - 53.999990 MHz

: Mniej niż 0.25 μV

144.000000 - 147.999990 MHz

: Mniej niż 0.25 μV

430.000000 - 449.999990 MHz

: Mniej niż 0.32 μV

AM (10 dB S/N)

0.495000 - 1.899990 MHz

: Mniej niż 2.2 μV

1.900000 - 14.999990 MHz

: Mniej niż 1.4 μV

15.000000 - 29.999990 MHz

: Mniej niż 1.4 μV

118.000000 - 136.999990 MHz

: Mniej niż 1.4 μV

FM (12 dB SINAD)

28.000000 - 221.999990 MHz

: Mniej niż 0.4 μV

222.000000 - 832.999990 MHz

: Mniej niż 0.56 μV

833.000000 - 1299.999990 MHz

: Mniej niż 0.56 μV

1300.000000 - 1999.999990 MHz

: Mniej niż 1.8 μV

2000.000000 - 2699.999990 MHz

: Mniej niż 1.8 μV

2700.000000 - 3304.999990 MHz

: Mniej niż 18 μV

WFM (12 dB SINAD)

76.000000 - 107.999990 MHz

: Mniej niż 1.8 μV

D-STAR (DV) (1% BER)

28.000000 - 29.999990 MHz

: Mniej niż 0.71 μV

Wyjście audio wewnętrzny SP	Ponad 400 mW (obciążenie 16 Ω, przy 10% zniekształceniu)
Selektywność	SSB/CW - więcej niż 1.8 kHz/−6 dB WFM - więcej niż 150 kHz/−6 dB AM/FM - więcej niż 12 kHz / -6 dB, mniej niż 30 kHz / -60 dB (poniżej 1305 MHz), mniej niż 30 kHz / -40 dB (powyżej 1305 MHz)

--	--

Wyjście audio zewnętrzny SP

Ponad 200mW (obciążenie 8 Ω , przy 10% zniekształceniu)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- odbiornik szerokopasmowy ICOM IC-R30 Made in Japan
- bateria BP-287 Li-Ion
- stacja dokująca BC-223 + zasilacz BC-123 SA/SE
- przewód USB (ładowanie, transfer danych)
- antena teleskopowa SMA
- klips
- smyczka
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu - paragon/faktura vat

Wszystko zapakowane fabrycznie.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 15:34