



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Triplexer Komunika MX-2000 1.6-60MHz/110-170MHz/350-570MHz + okablowanie z wtykami PL-259+N (triplekser)

Producent: KOMUNICA

Cena brutto: 435.00 zł

Cena netto: 353,66 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KOMUNICA Power Accessories

Komunica to hiszpańska marka sprzętu radiokomunikacyjnego oraz zasilającego. Zapewnia bardzo dobrą jakość produktów - akcesoria tej firmy cechują się solidnym wykonaniem oraz bezawaryjnością. W ofercie firmy znajdziemy między innymi: anteny ręczne profesjonalne oraz amatorskie, anteny bazowe profesjonalne oraz amatorskie, akumulatory, mikrofonosłuchawki, mikrofonogłośniki, głośniki zewnętrzne, kable zasilające oraz zasilacze.

Konektor Radiokomunikacja jest wyłącznym importerem marki Komunika w Polsce.

Pewność zakupu legalnego i oryginalnego produktu Komunika.

Komunica MX-2000-PWR-N

triplexer antenowy 1.6-60MHz / 110-170MHz / 350-570MHz 2x wtyk PL-259, wtyk N

Mikser antenowy - triplekser Komunika MX-2000 wyposażony jest w trzy popularne złącza (2x PL-259 oraz N) do radiostacji oraz jedno złącze do anteny (typu SO-239/PL/M).

Wersja z okablowaniem - wtyk N oraz dwa wtyki PL-259 są już zamontowane na kablu niskostratnym 5D-2V. Złącze N dla zakresu UHF, złącza PL-259 dla HF oraz VHF.

Przykładowe zastosowanie miksera antenowego MX-2000:

- trzy radiostacje (jedna KF, druga VHF, trzecia UHF) do pracy z anteną wielopasmową HF/VHF/UHF
- trzy anteny jednobandowe (HF, VHF i UHF) do pracy z radiotelefonem wielobandowym HF/VHF/UHF

- podłączenie radiotelefonu z dwoma wyjściami do jednej anteny (np. Yaesu FT-857D).

Obsługiwane zakresy częstotliwości:

- 1.6-60MHz
- 110-170MHz
- 350-570MHz.

Triplexer umożliwia pracę trzech radiotelefonów na jednej antenie. Możemy również podłączyć jeden radiotelefon z dwoma wyjściami (np. Yaesu FT-857D).

Przy korzystaniu z tripleksera nie trzeba rozłączać radiotelefonów w obawie o uszkodzenie sprzętu - między wejściami urządzeń odbiorników jest bardzo duże tłumienie zapewniające skuteczną separację.

Duplexer umożliwia jednoczesne nadawanie oraz odbieranie. Przykładowo możemy podpiąć radiotelefon HF oraz drugi VHF/UHF.

Przemyślane i ergonomiczne rozwiązanie dla amatorów łączności radiowej.

Urządzenie działa na zasadzie połączenia filtrów górno- i dolnoprzepustowych.

Triplexer Komunica MX-2000 charakteryzuje się minimalnym tłumieniem między wejściem antenowym a poszczególnymi wyjściami - korzystając z tego urządzenia straty są praktycznie pomijalne (0.2dB).

Gwarancja:

- 24 miesiące zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- złącze #1: SO-239
- złącze #2: PL-259 na kablu ~25cm
- złącze #3: PL-259 na kablu ~25cm
- złącze #4: N męski na kablu ~25cm
- zakres pracy: 1.6-60MHz / 110-170MHz / 350-570MHz
- maksymalna moc doprowadzona: 500W (UHF), 800W (HF, VHF)
- impedancja: 50 Ohm
- separacja: >60dB
- współczynnik fali stojącej (SWR): <1.2
- tłumienie przepustowe: 0.15dB (HF), 0.20dB (VHF), 0.25dB (UHF)
- wymiary: 86x27x70mm

- waga: ok. 400g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- triplekser Komunika MX-2000-PWR-N (z kablami)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

