

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

Skaner radiowy WHISTLER TRX-1 ręczny cyfrowy odbiornik szerokopasmowy 25-1300MHz, nagrywanie na kartę microSD (odbiór DMR MOTOTRBO Motorola, NXDN)

Producent: Whistler Group

Cena brutto: 3050.00 zł

Cena netto: 2479,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

WHISTLER TRX-1

ręczny szerokopasmowy odbiornik cyfrowy

WHISTLER TRX-1 - topowy model wśród odbiorników ręcznych amerykańskiego znanego producenta:

- **tylko u nas pełna polska instrukcja obsługi 55 stron**
- **solidna obudowa w stylu militarnym**
- **szeroki zakres pracy 25-1300MHz:** 25-54, 108-174, 216-512, 764-960 (z wyłączeniem zakresów telefonii), 1240-1300 MHz
- **dekodowanie cyfrowych emisji: DMR, Motorola, EDACS, LTR, NXDN, APCO 25 Phase 1, APCO 25 Phase 2**
- **analizator widma wybranego pasma**
- skanowanie ulubionych częstotliwości - skanowanie wybranych częstotliwości z pamięci lub wybranej bazy danych
- możliwość grupowania do 200 list skanowania oraz specjalnej listy skanowania "Skywarn"
- możliwość zaprogramowania alarmów dźwiękowych - można skonfigurować tak, aby włączały się, gdy aktywne są niektóre skanowane obiekty
- nagrywanie transmisji - do 50 godzin dźwięku na 2 GB microSD
- możliwość zaprogramowania początku i końca skanowania i nagrywania o określonej dacie i godzinie
- wbudowane wyjście dyskryminatora - zapewnia nieprzetworzony sygnał

dyskryminatora do oprogramowania dekodującego sygnały innych firm bez ryzykownych modyfikacji sprzętowych

- duży czytelny wyświetlacz LCD z klawiaturą alfanumeryczną
- programowalne klawisze szybkiego dostępu znacznie podnoszą komfort użytkownika skanera
- oprogramowanie PC V-Scanner II (VS-II) pozwala zapisać do 200 konfiguracji skanera na karcie MicroSD, które można przywołać w dowolnym momencie w terenie za pomocą klawiatura radia
- dostęp do karty micro SD bez wyjmowania jej z radia oraz możliwość aktualizacji oprogramowania radiotelefonu przez wbudowane gniazdo USB
- obsługa standardowych kart microSD do 32GB - możliwość nagrywania transmisji, przechowywanie zaawansowanych ustawień
- tryb szybkiego wyszukiwania najbliższych sygnałów.

WHISTLER TRX-1 - przenośny skaner / odbiornik szerokopasmowy do odsłuchu transmisji cyfrowych oraz analogowych.

Urządzenie oferuje możliwość nasłuchu pasm krótkofalarskich, komercyjnych oraz pasma lotniczego (również wojskowego) w zakresie 25-1300MHz.

Odbiornik dekoduje popularne transmisje cyfrowe, np. Motorola P25 Phase I&II, X2-TDMA, konwencjonalne systemy DMR, Hytera XPT, MotoTRBO™ Capacity Plus, MotoTRBO™ Connect Plus, MotoTRBO™ Linked Cap Plus i NXDN Kenwood.

Na szczególną uwagę zasługuje wytrzymała obudowa przypominająca radiostacje nasobne wojskowe. Dwie wkładki do etui w zestawie.

Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi 55 stron - dostępna tylko u nas. Nie sprzedajemy samej instrukcji.

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Specyfikacja:

- zakres pracy: 25-54, 108-174, 216-512, 764-960 (z wyłączeniem zakresów telefonii), 1240-1300 MHz
- tryby odbioru: AM, FM, FM-MOT (Motorola), LTR (EF Johnson), CTCSS, DCS, NAC na P25, EDACS szeroki/wąski (GE/Ericsson/HARRIS), P25-Phase I, X2-TDMA, P25-Phase II, DMR, MotoTRBO™ Tier II, NXDN Kenwood
- odbiornik: superheterodyna z potrójną przemianą częstotliwości
- wyświetlacz: LCD z pełną matrycą (132 x 65 punktów)
- czułość FM (przy 12 dB SINAD):

VHF low	0.2 μ V
VHF Aircraft (AM)	0.4 μ V
VHF High 137-174 MHz	0.3 μ V
VHF High 216-300 MHz	0.4 μ V
UHF Low 300-406MHz	0.8 μ V
UHF/UHF-T 406-512 MHz	0.4 μ V
UHF High 764-960 MHz	0.5 μ V
1240 -1300 MHz	0.5 μ V

- szybkość skanowania (bez trunkingu): 70 kanałów/sekundę (138-147.9 MHz)
- szybkość wyszukiwania: 80 kroków/sek (162,250 - 167,250 MHz)
- czas opóźnienia skanowania i wyszukiwania: 2 sekundy
- częstotliwości pośrednie: I 380.8 MHz ; II 21.4 MHz ; III 455 kHz
- impedancja anteny: 50 Ohm
- zakres temperatury pracy: od -10°C do 60°C
- napięcie robocze: 4,8 V DC (przy zasilaniu akumulatorowym 4 x AA Ni-MH) ; 6 V DC (przy zasilaniu bateryjnym 4 x AA Alkaline)
- zewnętrzne napięcie zasilania i ładowania przez USB 5V 500mA
- wymiary: 135 x 67 x 28 mm
- waga: 210 g
- produkcja: Filipiny

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- skaner cyfrowy Whistler TRX-1
- antena szerokopasmowa ze złączem BNC
- karta microSD 8GB
- klips do noszenia urządzenia przy pasku
- kabel USB
- etui ochronne + 2 wkładki
- skrócony podręcznik użytkownika
- pełna polska instrukcja obsługi 55 stron
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)

SŁABY ODBIÓR NA FABRYCZNEJ ANTENIE?

W celu poprawy osiągniętych odbioru należy używać skuteczniejszej anteny od fabrycznej.

Przykładowe propozycje:

- ręczna, teleskopowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p2899,komunica-pwr-rh-795-bnc-115cm-antena-szerokopasmowa-do-skanerow-teleskopowa-np-uniden>
- samochodowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p720,magnum-scan-stick-2000-mag-72cm-antena-samochodowa-do-skanera-szerokopasmowa-np-uniden>
- bazowa - <http://konektor5000.pl/index.php?p581,sirio-sd-1300u-antena-szerokopasmowa-do-skanera-25-1300mhz>



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-03-05 09:16