



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom SM-30 mikrofon stołowy z przedwzmacniaczem np. do IC-7300, IC-718, IC-7100

Producent: Icom

Cena brutto: 780.00 zł

Cena netto: 634,15 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM

oficjalny początek firmy ICOM (Inoue **COM**munications) to 10 kwietnia 1964 roku. Jej założycielem jest Tokuzo Inoue znany pod krótkofalarskim znakiem JA3FA lub jako Mr. ICOM. Producent niezawodnych produktów wysokiej jakości i jeden z niewielu na świecie mający w swojej ofercie amatorski sprzęt radiowy, morski, lotniczy i komercyjny.

Icom SM-30

mikrofon elektretowy z przedwzmacniaczem



Mikrofon stołowy Icom SM-30:

- wbudowany przedwzmacniacz
- wkładka elektretowa na wysięgniku z pamięcią kształtu ("gęsia szyjka")
- regulacja wzmocnienia
- przełącznik filtra "low cut"
- cichy przycisk PTT - bez trzasku
- drugi przycisk PTT do stałego nadawania ("LOCK")
- zasilanie z radiostacji
- elastyczny przewód mikrofonowy ~100cm
- kompaktowa gabaryty podstawy
- podstawa obciążona odważnikami w celu poprawienia stabilności i zachowania małych wymiarów
- wtyk okrągły 8-pin standard Icom

Icom SM30 to oryginalny mikrofon przeznaczony do radiostacji krótkofalarskich:

- Icom IC-718
- Icom IC-7300

- Icom IC-703 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-703 Plus (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-706 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-706MKII (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-706MKIIG (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-7000 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-7100 (wymaga adaptera OPC-589)
- Icom IC-7851
- Icom IC-7700
- Icom IC-7610
- Icom IC-7410
- Icom IC-9700
- Icom IC-9100

Link do adaptera OPC-589:

<https://konektor5000.pl/index.php?p7059,icom-opc-589-adapter-mikrofonowy-rj-45-din-8-do-mikrofonu-icom-sm-30>

Specyfikacja:

- impedancja: 600 Ohm +/- 30% (przy mic gain w maksymalnej pozycji)
- czułość: -28 dB +/- 4dB (0 dB = 1 V/0.1 Pa 1kHz)
- wymiary: 112 x 156 x 151mm (bez mikrofonu), fi 42.5 x 189mm (mikrofon)
- zasilanie: 8V z radiostacji
- waga: ok. 350g (bez kabla)
- wymiary podstawy: 130x75mm
- wysokość wkładki: ok. 20cm od podstawy

Podłączenie wtyku w standardzie Icom 8-pin okrągły:

1. wyjście mikrofonu
2. wejście zasilania 8V DC
3. pusty
4. pusty
5. PTT
6. masa PTT
7. masa mikrofonu
8. pusty

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- mikrofon Icom SM-30
- kabel połączeniowy zintegrowany 1m z wtykiem 8-pin Icom
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 12:56