



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

ICOM IC-718 radiotelefon amatorski HF (1.8-29.7MHz) Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 3650.00 zł

Cena netto: 2967,48 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

OSTATNIE EGZEMPLARZE

Icom IC-718

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-718 - popularny radiotelefon amatorski:

- Działa w zakresie HF (1.8-29.7MHz)
- 100W mocy wyjściowej SSB/CW/RTTY (zakres regulacji 2-100W)
- 35W mocy wyjściowej AM (zakres regulacji 2-35W)
- **Świetna relacja ceny do możliwości**

Specyfikacja:

Produkcja: Japonia

Emisje: USB/LSB/CW/RTTY/AM

Zakres częstotliwości - odbiór: 0.03-29.999MHz

Zakres częstotliwości - odbiór i nadawanie: 1.8-29.7MHz (tylko pasma amatorskie w tym zakresie)

Kanały pamięci: 101

Zasilanie: 13,8V +/- 15%

Pobór prądu: odbiór 1.3-2.0A, nadawanie maks. 20A

Dopuszczalna temperatura pracy: -10 stopni C do 60 stopni C

Złącze antenowe: SO-239 (50 Ohm)

Wymiary: 240mm x 95mm x 239mm

Waga: 3,8kg

Zakresy częstotliwości TX:

160m - 1.81 ~ 1.99 MHz

80m - 3.5 ~ 3.8 MHz

40m - 7.0 ~ 7.1 MHz

30m - 10.1 ~ 10.15 MHz

20m - 14.0 ~ 14.35 MHz

17m - 18.068 ~ 18.168 MHz

15m - 21 ~ 21.45 MHz

12m - 24.89 ~ 24.99 MHz

10m - 28.0 ~ 29.7 MHz

Nadajnik - moc wyjściowa:

USB/LSB/CW/RTTY - minimalna 2W - maksymalna 100W

AM - minimalna 2W - maksymalna 35W

Odbiornik - czułość:

SSB/CW/RTTY 0.16uV (1.8-30MHz)

AM 13uV (0.5-1.8MHz), 2uV (1.8-30MHz)

Selektywność:

SSB, CW, RTTY -6dB: 2.1kHz lub więcej, -60dB: 4.5kHz lub mniej

AM -6dB: 6.0kHz lub więcej, -60dB: 20kHz lub mniej

Gwarancja:

24 miesiące zakup konsumencki (paragon)

12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 15:23