



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przewód koncentryczny RG-58 MAGNUM Black do anten CB/VHF/skanerów/SDR - czarna powłoka PVC, norma militarna MIL-C-17-F kabel RG58

Producent: Magnum

Cena brutto: 7.50 zł

Cena netto: 6,1 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RG-58 Magnum



kabel koncentryczny 50 Ohm zgodny z normą militarną MIL-C-17-F



Wysokiej jakości kabel antenowy amerykańskiej firmy Magnum jest idealny do wymagających montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz).

Przewód antenowy Magnum RG-58:

- kabel koncentryczny 50 Ohm
- gruby opłot miedziany 90%
- miedź cynowana
- średnica przewodu 5mm
- czarna powłoka PVC
- **przewód spełnia normę wojskową MIL-C-17-F.**



Średnica zewnętrzna ~5.0mm, żyła wewnętrzna linka z 19 drutów miedzianych 0,18mm.

Oplot miedziany 93%, cynowany.

RG58 Magnum Black ze względu na swoją elastyczność i wytrzymałą otulinę jest szczególnie polecany do instalacji samochodowych (np. CB, KF, VHF).

Świetnie się układa, nie powoduje realnej straty sygnału przy krótkich odcinkach (np. bezproblemowo można wykorzystać ten kabel o długości 10m do instalacji anteny CB).

Przewód RG-58 Magnum może być stosowany także w instalacjach *:

- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości i odbiorników SDR)
- sieciach komputerowych.

* przy tego typu instalacjach warto zwrócić uwagę na tłumienie tego kabla na wysokich częstotliwościach (rekomendujemy przewody niskostratne np. RF-5, H-155, RF-7, RG-213 itd.).

Specyfikacja:

- klasa: premium
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- opłot miedziany cynowany 93%
- czarna powłoka PVC
- grubość przewodu: ~5mm
- współczynnik skrócenia: 66%
- **norma militarna MIL-C-17-F: tak**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel koncentryczny Magnum RG-58 Black 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Podana cena za 1mb przewodu.

Jeśli chcesz zamówić np. 10 metrów zamów 10szt.

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.





MAGNUM	GENERAL TECHNICAL DATA :				50 Ohm RF coaxial cable.
	RG 058 CU				
	CS 19 x 0,18 mm	PE ø 2,95 mm	CS ø 3,40 mm	PVC2 ø 5,00 mm	
					
A B C D					
MECHANICAL DATA				DIMENSIONS	
A	Tinned copper inner conducto		CS	19 x 0,18 mm	
B	Low density polyethylene dielectri		PE	ø 2,95 ± 0,10 mm	
C	Tinned copper outer conducto Percentage coverage		CS	140 x 0,10 mm 93%	
D	Non-contaminating polyvinyl-chloride sheat Sheath's colour : BLACK Sheath's printing :		PVC2	ø 5,00 ± 0,10 mm	
			Copper weight	14,9 Kg/Km	
			Cable weight	37,1 Kg/Km	
ELECTRICAL PERFORMANCE				ATTENUATION dB/100 m	
Impedance	50 ± 3 Ohm		50 MHz	9,7	
Capacitance	100 pF/m		100 MHz	13,9	
Velocity ratio	66%		200 MHz	20,4	
SCREENING EFFECTIVENESS dB			400 MHz	30	
			500 MHz	34,2	
			600 MHz	37,9	
			800 MHz	46,9	
			1000 MHz	51,8	
			----- MHz		
Inner conductor resistancy	37,5 Ohm/Km		STRUCTURAL RETURN LOSS dB		
Outer conductor resistancy	17 Ohm/Km				
Temperature range	-30 °C / +70 °C				
			30-300 MHz	>27	
			300-600 MHz	>23	
			600-900 MHz	>22	
The producer reserves himself to make modification on the item without any notice.					

