



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AZO IPS-800-P samochodowa przetwornica napięcia 12V/230V 800W - 3 lata gwarancji

Producent: AZO Digital

Cena brutto: 180.00 zł

Cena netto: 146,34 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AZO DIGITAL

AZO Digital to firma działająca w branżach transportu drogowego, kolejowego oraz morskiego. Polski producent wysokiej jakości przetwornic napięcia. Większość przetwornic jest produkcji polskiej, dodatkowo każdy produkt jest testowany pod obciążeniem przed dostarczeniem go do Klienta.

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie przetwornice napięcia polskiej produkcji AZO Digital objęte są 5-letnią gwarancją producenta z siedzibą w Gdańsku.

Przetwornica napięcia AZO IPS-800-P 12V/230V

moc ciągła 400W / moc chwilowa 800W

AZO IPS-800-P:

- przetwornica napięcia do samochodów i innych pojazdów z instalacją 12V
- napięcie wyjściowe 230VAC Sinus modyfikowany (nie czysty sinus)
- wysoka moc szczytowa 800W - odpowiednia do odbiorników o wysokim chwilowym poborze prądu na starcie
- **miękki start**
- niski poziom zakłóceń na wyjściu
- kable zasilające z wtykiem do gniazda zapalniczki
- okablowanie z końcówkami typu "krokodyle"
- gniazdo USB
- duży radiator
- zabezpieczenia przeciążeniowe, zwarciovowe, termiczne, przed zamianą polaryzacji zasilania

- ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora
- aktywne inteligentne chłodzenia
- wysoka sprawność
- gwarantowana jakość i bezawaryjność
- **3 lata gwarancji producenta.**

Przetwornica napięcia 12V/230V AZO Digital - 3-letnia gwarancja producenta.

AZO IPS-800-P pozwala na podłączenie urządzeń 230V w instalacji 12V (np. w autach osobowych).

Przetwornica przydaje się wszędzie tam gdzie nie ma możliwości podłączenia urządzeń do sieci energetycznej 230V.

Przetwornica zapewnia moc ciągłą 400VA (maksymalną 800VA).

Jednostka woltoampera (VA) oznacza moc pozorną, która w szczególnych przypadkach odpowiada mocy czynnej wyrażonej watami (W).

Przelicznik ten ma zastosowanie w przypadku używania przetwornicy z obciążeniem rezystancyjnym np. czajnik, lutownica, oświetlenie itp.

W zestawie z przetwornicą otrzymujemy okablowanie:

- do podłączenia pod akumulator/instalację - tzw. oczka
- do podłączenia pod gniazdo zapalniczek - wtyk zapalniczek

Przetwornica AZO Digital IPS-800-P posiada zabezpieczenia:

- przeciążeniowe
- zwarciovowe
- termiczne (80 stopni C)
- nadnapięciowe (15V)
- ostrzeżenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora

Przykładowe urządzenia, które mogą być obsługiwane przez przetwornicę 12V/230V:

- laptop
- telewizor przenośny
- przenośny odtwarzacz DVD
- konsola do gier
- kamera

- ładowarki do urządzeń mobilnych
- drukarki i kasy fiskalne

UWAGA!

Do tego typu przetwornic nie wolno podłączać urządzeń wyposażonych w transformatory lub silniki indukcyjne takich jak: elektronarzędzia, sprzęt AGD, świetlówki ze statecznikami elektromagnetycznymi, zasilacze transformatorowe, pompy itp.

Ten typ odbiorników obsługiwany jest przez przetwornice typu czysty SINUS.

Specyfikacja:

- Napięcie wejściowe [VDC]: 11 ÷ 15
- Napięcie wyjściowe [VDC]: 230 VAC
- Moc maksymalna: 800 VA
- Moc ciągła: 400 VA
- Przebieg napięcia na wyjściu: modyfikowany sinus
- Miękki rozruch silników indukcyjnych: NIE
- Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK
- Zabezpieczenie zwarciove: TAK
- Zabezpieczenie termiczne: 80°C
- Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania: 15 VDC
- Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK
- Temperatura pracy: 0 ~ +40°C
- Sprawność: > 85%
- Chłodzenie: Aktywne
- Złącze zasilania: Złącze śrubowe M6 + wtyk do zapalniczki + kable z zaciskami
- Gniazdo wyjściowe 230V: E (z bolcem) - 1 szt.
- Obudowa: Aluminium
- Stopień ochrony IP: IP21
- Waga: 0,8kg
- Wymiary LxBxH: 170 x 135 x 55 [mm]
- Produkcja: Chiny

Karta katalogowa w pliku PDF:

<http://konektor.nazwa.pl/AZO/IPS800P.pdf>

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przetwornica napięcia AZO Digital IPS-800-P 12V/230V
- okablowanie z krokodylami
- okablowanie z wtykiem do gniazda zapalniczki
- zapasowy bezpiecznik
- karta gwarancyjna (3 lata gwarancji)

- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

