



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Przełącznik antenowy 3-pozycyjny Jetfon CO-301N (0-1.5GHz) gniazda N

Producent: Jetfon

Cena brutto: 315.00 zł

Cena netto: 256,1 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

Jetfon CO-301N



przełącznik antenowy (3x N)

Image not found or type unknown



Jetfon CO-301N:

- gniazda typu **N** (do popularnych niskostratnych wtyków N stosowanych w łączności VHF/UHF)
- dzięki niemu możesz korzystać z trzech anten bez konieczności odpinania ich od radia
- bardzo prosta instalacja (antenę wpinamy w przełącznik)
- działa w szerokim zakresie częstotliwości 0-1500MHz
- maksymalna moc doprowadzona 1500W
- można podłączyć również trzy radiotelefony do jednej anteny* (przy nadawaniu należy jednak wyłączyć jeden z odbiorników).

Przełącznik antenowy Jetfon CO-301N pozwala na szybkie przełączanie się między trzema antenami bez rozpinania przewodów.

Przełącznik wyposażony jest w otwory do mocowania oraz zestaw śrub do montażu na stałe.

Specyfikacja:

- złącza: 4x N żeńskie (do wtyków N)
- zakres pracy: DC~1.5GHz
- VSWR: DC~500MHz ≤ 1.10 ; 500MHz~1GHz ≤ 1.2
- maksymalna moc doprowadzona 1500W PEP (do 30MHz), 1000W PEP (30-150MHz), 500W PEP (150-500MHz), 250W (500-1000MHz), 150W (1000-3000MHz)
- tłumienie na bardzo niskim poziomie: 0,1dB (do 500MHz), 0.15dB (500-1000MHz)
- izolacja złączy >60dB (do 500MHz), >50dB (500-1000MHz)
- produkcja: Tajwan

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- przełącznik antenowy potrójny Jetfon CO-301N (gniazda N)
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Do przełącznika antenowego może Ci się przydać:

- kabel połączeniowy 50cm bardzo dobrej jakości
- kabel połączeniowy 100cm bardzo dobrej jakości
- adapter wtyk N / gniazdo UHF

Image not found or type unknown

